

CV - Singola uscita
CVD - Doppia uscita
CVT - Tripla uscita
CVQ - Quadrupla uscita

Questa vasta serie di alimentatori mono e multiuscita programmabili solo in modo remoto mediante una delle interfacce proposte, rinnovata e migliorata mediante impiego di MCU con visualizzazione di tutti i parametri funzionali su display LCD. Questi apparecchi sono realizzati con componenti professionali per garantire ottime caratteristiche elettriche di stabilità e precisione nei molti impieghi professionali in cui vengono adoperati come precisi generatori di tensione e corrente costante.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di alimentazione a 230Vca +/-10%, 50-60 Hz (altre tensioni su richiesta).
- Riduzione della dissipazione termica a mezzo adattamento automatico su presa intermedia nel trasformatore di alimentazione.
- Tensione e corrente regolabili 0-V/I targa, mediante potenziometri a 10 giri con manopole centesimali con blocco meccanico.
- Funzionamento a tensione e/o corrente costante, con passaggio automatico del modo di funzionamento segnalato sul display LCD.
- Enable / Disable dell'output sia da tastiera che da remoto mediante chiusura di un contatto utente o segnale digitale.
- Remote sense attivabile nei mod. fino a 100V, per la compensazione della caduta di tensione sui cavi di potenza (max. 1V).
- Grande display LCD retroilluminato con due righe (40 caratteri da 6x9,66 mm), con le seguenti visualizzazioni:
 - ✓ identificativo dell'apparecchio con dati di targa, numero di serie, potenza impegnata, dati del fusibile, etc;
 - ✓ setpoint tensione-corrente e dei relativi valori reali di erogazione, temperatura e potenza;
 - ✓ status di funzionamento: "Disable", "EnableV", "EnableC", "Unregul", "OverTmp", "Over V", "Over C", etc.;
 - ✓ simboli delle funzioni abilitate;
 - ✓ note informative sulle caratteristiche dell'apparecchio e sulle opzioni installate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REGOLAZIONE DI LINEA:	~ 0,001% per variazione di rete del ±10%.
REGOLAZIONE DI CARICO:	~ 0,01% per variazione di carico del 100%.
RUMORE RESIDUO CV / CC MODE:	~ 0,001% / 0,005% Vrms / Arms, del valore di targa.
RISOLUZIONE DISPLAY V / I:	conversione a 15 bit con visualizzazione a virgola mobile (4 cifre più virgola).
RISPOSTA AI TRANSITORI:	~ 50 uS entro 1% Vout, per carico del 20-80%.
TEMPO DI SALITA:	~ 2-8 mSec, a seconda del modello.
STABILITA' TERMICA CV-CC MODE:	± 50-100 ppm (CV-CC mode), per 8h dopo 30' di preriscaldamento.
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA:	± 0,01% / °C.
CAMPO DI FUNZIONAMENTO:	0 - 40 °C di temperatura ambiente.
PROTEZIONE OVERVOLTAGE:	impostazione del limite di tensione desiderato con conseguente disabilitazione dell'output.
PROTEZIONE OVERCURRENT:	impostazione del limite di corrente richiesto, del valore impostato.
PROTEZIONE AL SOVRACCARICO:	con limitazione della corrente al valore di targa o al valore preimpostato.
PROTEZIONE VERSO RETE:	con fusibile e filtro rete antidisturbo.
PROTEZIONE TERMICA:	con sensore di temperatura gestito da MCU.
RAFFREDDAMENTO:	a ventilazione forzata regolata in PWM.
OUTPUT:	flottante ed isolato 630 Vcc.



Per comporre la sigla del modello di alimentatore desiderato, far seguire al nome della serie uno dei seguenti suffissi:

> "A" se richiesto con interfaccia analogica 0-10V;
> "D" se richiesto con interfaccia digitale RS232+USB;
seguito ancora dai Volt-Ampere del fondo scala scelto, come da tabella.

Esempio: CVT200A 3x15V4A è il mod. a tripla uscita da 3 x 15V 4A con programmazione mediante interfaccia analogica 0-10V.

Foto indicativa della serie

Modelli standard

SERIE	VOLT - AMPERE										(L x H x P) mm	Kg	
Modelli a singola uscita													
CV60	6V 5A	15V 3A	20V 2.5A	30V 1.5A	40V 1.2A	60V 0.8A	100V 0.5A	150V 0.3A	200V 0.2A	300V 0.15A	177x132x250	7	
CV140	6V 10A	15V 6A	20V 4.5A	30V 3A	40V 2.3A	60V 1.5A	100V 0.9A	150V 0.6A	200V 0.5A	300V 0.3A	266x132x250	9	
CV170	6V 20A	15V 12A	20V 9A	30V 6A	40V 4.5A	60V 3A	100V 1.8A	150V 1.2A	200V 1A	300V 0.6A	266x132x360	11	
CV340	6V 30A	15V 20A	20V 15A	30V 10A	40V 7.5A	60V 5A	100V 3A	150V 2A	200V 1.5A	300V 1A	411x132x360	15	
CV440	6V 40A	15V 30A	20V 22A	30V 15A	40V 11A	60V 7.5A	100V 4.5A	150V 3A	200V 2A	300V 1.5A	411x132x360	18	
Modelli a doppia uscita													
CVD150	2x6V5A	2x15V3A	2x20V 2.5A	2x30V 1.5A	2x40V 1.2A	2x60V 0.7A	2x100V 0.5A	2x150V 0.3A	2x200V 0.2A	2x300V 0.1A	266x132x250	8	
CVD180	2x6V10A	2x15V6A	2x20V 4.5A	2x30V 3A	2x40V 2.5A	2x60V 1.5A	2x100V 1A	2x150V 0.6A	2x200V 0.5A	2x300V 0.3A	266x132x360	11	
CVD350	2x6V15A	2x15V10A	2x20V 7.5A	2x30V 5A	2x40V 4A	2x60V 2.5A	2x100V 1.5A	2x150V 1A	2x200V 0.8A	2x300V 0.5A	411x132x360	16	
CVD450	2x6V20A	2x15V15A	2x20V 11A	2x30V 7.5A	2x40V 5.5A	2x60V 3.5A	2x100V 2A	2x150V 1.5A	2x200V 1A	2x300V 0.8A	411x132x360	18	
CVD720	2x6V30A	2x15V20A	2x20V 15A	2x30V 10A	2x40V 7.5A	2x60V 5A	2x100V 3A	2x150V 2A	2x200V 1.5A	2x300V 1A	3Ux516 prof.	24	
Modelli a tripla uscita													
CVT360	3x6V 10A	3x15V 6A	3x20V 4.5A	3x30V 3A	3x40V 2.3A	3x60V 1.5A						411x132x360	18
CVT730	3x6V 15A	3x15V 10A	3x20V 7.5A	3x30V 5A	3x40V 4A	3x60V 2.5A						3U prof.516+sporgenze	24
Modelli a quadrupla uscita													
CVQ370	4x6V 7.5A	4x15V 5A	4x20V 4A	4x30V 2.5A	4x40V 2A	4x60V 1.3A						411x132x360	16
CVQ740	4x6V 12A	4x15V 7.5A	4x20V 6A	4x30V 4A	4x40V 3A	4x60V 2A						3U prof.516+sporgenze	24

Altri valori di targa su richiesta

OPZIONI ED ACCESSORI

ALLARMI

- OV-Relè** Allarme di overvoltage programmabile 3V-Vmax, con segnalazione su relè e led.
OC-Relè Allarme di overcurrent programmabile con segnalazione su relè e led.

OVERVOLTAGE DI TIPO CROWBAR

- OV-12A** Per alimentatori con uscita fino a 12 Ampere, regolabile 5V - Vmax, con segnalazione su led.
OV-22A Per alimentatori con uscita fino a 22 Ampere, regolabile 5V - Vmax, con segnalazione su led.
 L'alimentatore multiuscita richiede una di queste opzioni per ogni output.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FUORI STANDARD

- Line115** Variante da alimentazione standard 230Vca monofase a 115Vca.
Line115/230 Variante per alimentazione commutabile 115/230Vca.

KIT ADATTAMENTO MONTAGGIO A RACK

- KIT3U** Kit completo di maniglie ed output posteriore, per adattare tutti gli alimentatori al montaggio a rack 19" 3U.

IF-A INTERFACCIA ANALOGICA OPTOISOLATA PER IL CONTROLLO REMOTO

- programmazione tensione e corrente mediante tensione esterna 0-10 Volt (su richiesta 0-5 Volt);
 - uscita segnali monitor della tensione e della corrente, con segnale 0-10 Volt (su richiesta 0-5 Volt);
 - segnali open collector di Constant Voltage e Constant Current.
- Attenzione: gli alimentatori multiuscita richiedono una interfaccia per ogni output.

IF-D INTERFACCE DIGITALI OPTOISOLATE PER IL CONTROLLO REMOTO

- protocollo di comunicazione in formato ASCII con 8 bit dati, 1 bit stop, nessuna parità;
- Baud rate settabile da menù a: 9,6 - 19,2 - 38,4 - 115,2 Kbps;
- lettura monitor di tensione e corrente a 15 bit ed impostazione tensione e corrente a 12 bit;
- consente: Enable/Disable dell'output e la lettura completa con un solo comando dei monitor e dello status;
- comunicazione eseguibile con qualunque terminale seriale se non attivato il CRC (es. Terminal, HTComm, etc.);
- i pacchetti RTX possono essere trattati con polinomio CRC16 attivabile mediante la chiusura di due pin sul connettore di programmazione ed in questo caso per la comunicazione bisogna utilizzare l' APP DEMO EUTRON fornita su richiesta o mediante APP sviluppata dal cliente;
- i codici delle interfacce per le configurazioni possibili sono:

- IF-D/USB** Interfaccia Digitale USB per alimentatori con un solo output
IF-D/RS232 Interfaccia Digitale RS232 per apparecchi con un solo output
IF-D Interfaccia Digitale per gli ulteriori output degli alimentatori multiuscita USB o RS232
S/USB+RS232 Supplemento per l'installazione di entrambe le interfacce (USB+RS232)
S/AD16bit Supplemento per eventuale convertitore AD a 16 bit, per ogni output